

1200W 单路输出SE系列



- 体积小，可靠性高
- 关键元器件采用国内外知名品牌
- 内置EMI滤波器
- 输入交直流两用
- 输出过载保护、过压保护、短路保护、过温保护
- 3年有限责任质保
- F6150SE 278×127×63.5

| | |
|-------------|---|
| 输入电压范围 | 170~264VAC (240~370VDC) |
| 输入频率范围 | 47~63Hz |
| 输入启动冲击电流 | < 40A/230VAC,冷启动 |
| 输入漏电流 | < 0.5mA/240VAC |
| 电网调整率 (满载时) | ≤ ± 0.5% |
| 输出电压调节范围 | ± 10% |
| 输出过载保护 | 105~130%, 恒流限流, 自动恢复 |
| 输出过压保护 | 115~150%, 关断模式, 电源重新上电后方可恢复 |
| 绝缘强度 | I/P -O/P: 3.0KVAC/1min; I/P-F/G: 2.0KVAC/1min; O/P-F/G: 0.5KVAC/1min |
| 上升时间 | < 200ms/230VAC |
| 保持时间 | ≥ 16ms/230VAC |
| 工作温度 | -30℃~+70℃ (参考减额曲线图) |
| 安全标准 | 符合UL62368-1, EN IEC62368-1, GB4943.1 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 重量&最小包装量 | 1.75kg, 9pcs |



| 型号 | 直流输出 | | 负载调整率 | 纹波与噪声 | 效率 |
|---------------|------|-------|-------|-------|-----|
| HF1200W-SE-24 | 24V | 50.0A | 0.5% | 240mV | 89% |
| HF1200W-SE-28 | 28V | 43.0A | 0.5% | 240mV | 89% |
| HF1200W-SE-36 | 36V | 33.5A | 0.5% | 240mV | 89% |
| HF1200W-SE-40 | 40V | 30.0A | 0.5% | 240mV | 90% |
| HF1200W-SE-48 | 48V | 25.0A | 0.5% | 240mV | 90% |

*其他输出电压可定制，详情请咨询。

安装图纸

